





























产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的数量	灯的电压	安装尺寸
<b>红色带灯自锁按钮</b> (1N/C)  	自锁 — 按一下：触头分开并锁定。 再按一下：触头接通。  凸头带灯自锁 红色			
	LA37-E1H301RJD	1 常闭触头	AC/DC 12V	
	LA37-E1H301RBD	1 常闭触头	AC/DC 24V	
	LA37-E1H301RCD	1 常闭触头	AC/DC 36V	
	LA37-E1H301RED	1 常闭触头	AC/DC 48V	
	LA37-E1H301RF5	1 常闭触头	AC 110V	
	LA37-E1H301RM5	1 常闭触头	AC 220V	
	LA37-E1H301RFD	1 常闭触头	DC 110V	
	LA37-E1H301RMD	1 常闭触头	DC 220V	
备注： (1)上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2)上列型号的后面加-C，例如： LA37-E1H301RJD-C =接插件接线 (2.8*0.8mm).	备注： (1)使用类别：AC-14 (2)额定工作电流： AC220V/3A (3)约定发热电流:10A	备注： (1)指示灯的工作电流： ≤ 18 mA	备注： (1)安装面板的厚度:1~10mm (2)安装孔的直径:Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3)Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的数量	灯的电压	安装尺寸
<b>红色带灯自锁按钮</b> (1N/O)  	自锁 — 按一下：触头接通并锁定。 再按一下：触头分开。  凸头带灯自锁 红色			
	LA37-E1H310RJD	1 常开触头	AC/DC 12V	
	LA37-E1H310RBD	1 常开触头	AC/DC 24V	
	LA37-E1H310RCD	1 常开触头	AC/DC 36V	
	LA37-E1H310RED	1 常开触头	AC/DC 48V	
	LA37-E1H310RF5	1 常开触头	AC 110V	
	LA37-E1H310RM5	1 常开触头	AC 220V	
	LA37-E1H310RFD	1 常开触头	DC 110V	
	LA37-E1H310RMD	1 常开触头	DC 220V	
备注： (1)上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2)上列型号的后面加-C，例如： LA37-E1H310RJD-C =接插件接线 (2.8*0.8mm).	备注： (1)使用类别：AC-14 (2)额定工作电流： AC220V/3A (3)约定发热电流:10A	备注： (1)指示灯的工作电流： ≤ 18 mA	备注： (1)安装面板的厚度:1~10mm (2)安装孔的直径:Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3)Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的数量	灯的电压	安装尺寸
<b>绿色带灯自锁按钮</b> (1N/O)  	自锁 — 按一下：触头接通并锁定。 再按一下：触头分开。  凸头带灯自锁 绿色 			
LA37-E1H310GJD	1 常开触头	AC/DC 12V		
LA37-E1H310GBD	1 常开触头	AC/DC 24V		
LA37-E1H310GCD	1 常开触头	AC/DC 36V		
LA37-E1H310GED	1 常开触头	AC/DC 48V		
LA37-E1H310GF5	1 常开触头	AC 110V		
LA37-E1H310GM5	1 常开触头	AC 220V		
LA37-E1H310GFD	1 常开触头	DC 110V		
LA37-E1H310GMD	1 常开触头	DC 220V		
备注： (1)上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2)上列型号的后面加-C，例如： LA37-E1H310GJD-C =接插件接线 (2.8*0.8mm).	备注： (1)使用类别：AC-14 (2)额定工作电流： AC220V/3A (3)约定发热电流:10A	备注： (1)指示灯的工作电流： ≤ 18 mA	备注： (1)安装面板的厚度:1~10mm (2)安装孔的直径:Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3)Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的数量	灯的电压	安装尺寸
<b>黄色带灯自锁按钮</b> (1N/O)  	自锁 — 按一下：触头接通并锁定。 再按一下：触头分开。  凸头带灯自锁 黄色 			
LA37-E1H310YJD	1 常开触头	AC/DC 12V		
LA37-E1H310YBD	1 常开触头	AC/DC 24V		
LA37-E1H310YCD	1 常开触头	AC/DC 36V		
LA37-E1H310YED	1 常开触头	AC/DC 48V		
LA37-E1H310YF5	1 常开触头	AC 110V		
LA37-E1H310YM5	1 常开触头	AC 220V		
LA37-E1H310YFD	1 常开触头	DC 110V		
LA37-E1H310YMD	1 常开触头	DC 220V		
备注： (1)上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2)上列型号的后面加-C，例如： LA37-E1H310YJD-C =接插件接线 (2.8*0.8mm).	备注： (1)使用类别：AC-14 (2)额定工作电流： AC220V/3A (3)约定发热电流:10A	备注： (1)指示灯的工作电流： ≤ 18 mA	备注： (1)安装面板的厚度:1~10mm (2)安装孔的直径:Ø22 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> (3)Ø25 <sup>+0.7</sup> <sub>0</sub> 圆孔也可以安装	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的数量	灯的电压	安装尺寸
<b>白色带灯自锁按钮</b> (1N/O)  	自锁 — 按一下：触头接通并锁定。 再按一下：触头分开。  凸头带灯自锁 白色 			 <p>备注：                      (1) 安装面板的厚度:1~10mm                      (2) 安装孔的直径:Ø22<sup>+0.7</sup><sub>0</sub>                      (3) Ø25<sup>+0.7</sup><sub>0</sub> 圆孔也可以安装</p>
LA37-E1H310WJD	1 常开触头	AC/DC 12V		
LA37-E1H310WBD	1 常开触头	AC/DC 24V		
LA37-E1H310WCD	1 常开触头	AC/DC 36V		
LA37-E1H310WED	1 常开触头	AC/DC 48V		
LA37-E1H310WF5	1 常开触头	AC 110V		
LA37-E1H310WM5	1 常开触头	AC 220V		
LA37-E1H310WFD	1 常开触头	DC 110V		
LA37-E1H310WMD	1 常开触头	DC 220V		
备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加-C，例如： LA37-E1H310WJD-C=接插件接线 (2.8*0.8mm).	备注： (1) 使用类别: AC-14 (2) 额定工作电流： AC220V/3A (3) 约定发热电流:10A	备注： (1) 指示灯的工作电流： ≤ 18 mA		

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的数量	灯的电压	安装尺寸
<b>蓝色带灯自锁按钮</b> (1N/O)  	自锁 — 按一下：触头接通并锁定。 再按一下：触头分开。  凸头带灯自锁 蓝色 			 <p>备注：                      (1) 安装面板的厚度:1~10mm                      (2) 安装孔的直径:Ø22<sup>+0.7</sup><sub>0</sub>                      (3) Ø25<sup>+0.7</sup><sub>0</sub> 圆孔也可以安装</p>
LA37-E1H310BJD	1 常开触头	AC/DC 12V		
LA37-E1H310BBD	1 常开触头	AC/DC 24V		
LA37-E1H310BCD	1 常开触头	AC/DC 36V		
LA37-E1H310BED	1 常开触头	AC/DC 48V		
LA37-E1H310BF5	1 常开触头	AC 110V		
LA37-E1H310BM5	1 常开触头	AC 220V		
LA37-E1H310BFD	1 常开触头	DC 110V		
LA37-E1H310BMD	1 常开触头	DC 220V		
备注： (1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加-C，例如： LA37-E1H310BJD-C=接插件接线 (2.8*0.8mm).	备注： (1) 使用类别: AC-14 (2) 额定工作电流： AC220V/3A (3) 约定发热电流:10A	备注： (1) 指示灯的工作电流： ≤ 18 mA		